

# CENTRALES PROGRAMABLES DIGITALES

**≡ K S ≡ L COMPACT**

**≡ K S ≡ L COMPACT ICT**

**2DD**

- ✓ 32 filtros digitales ultra selectivos
- ✓ Ganancia >70dB autoreg.
- ✓ Búsqueda automática de multiplex digitales
- ✓ Programación con botones y display. Navegación simple a través del menú
- ✓ Funcionalidad de procesamiento para conversión de canales
- ✓ Control automático de ganancia en tiempo real
- ✓ Opción de alimentación de preamplificadores
- ✓ Posibilidad de telealimentación a través del conector de salida

## EKSEL COMPACT

- ✓ 4 entradas (1 x FM, 1 x VHF + DAB + UHF seleccionable, 2 x VHF/UHF seleccionable)
- ✓ 2 salidas (TER / TEST -30dB)
- ✓ Nivel de salida 120dBuV (45004B) / 131dBuV (IMD3-36dB)

## EKSEL COMPACT ICT

- ✓ 5 entradas (1 x FM, 1 x VHF + DAB + UHF seleccionable, 2 x VHF/UHF seleccionable 1 x SAT)
- ✓ 3 salidas (TER / TER + SAT / TEST -30dB)
- ✓ Nivel de salida TDT 118dBuV (45004B) / 129dBuV (IMD3-36dB) Nivel de salida SAT 119dBuV (IMD3-35dB)


**Ek** EKSELANS BY ITS




EKSEL COMPACT




EKSEL COMPACT ICT



PROGRAMACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA




CONVERSIÓN DE CANALES




PROGRAMACIÓN CON BOTONES



CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA



COMPATIBLE SEGUNDO DIVIDENDO



ALTA SELECTIVIDAD

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	EKSEL COMPACT		
Código	071015		
	VHF/UHF	FM	DAB/ VHF/ UHF
Entradas	2	1	1
Rango de frecuencia	195 - 694 / 790 /862 MHz	88-108 MHz	195 - 694 / 790 /862 MHz
Max. ganancia	>70dB autoreg.	35dB	>70dB autoreg.
Número de filtros	32'	-	32'
Canales por filtro	1	-	1
Ecuador	0.6	-	0.6
Control de atenuación	0...20dB+AGC	0...20dB	0...20dB+AGC
Max. nivel de entrada	110dBμV	-	110dBμV
Max. nivel de salida (DIN45004B)	120dBμV		
Max. nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB)	128-131dBμV		
Figura de ruido	-	<6dB	-
Aislamiento	>35dB@+/- 1MHz	>20dB@+/- 20MHz	>35dB@+/- 1MHz
Preamp. Alimentación	12Vdc/OFF	-	12Vdc/OFF
Alimentación	100-254Vac / 50-60Hz Opción de alimentación remota 12Vdc a través del conector de salida		
Consumo de energía	<20W		
Rango de temperatura operacional	-10...45°C		
Pantalla	2 líneas, 16 caracteres		
Tipo de conector	F		
Salida RF	TER / TEST -30dB		

\* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 6 filtros a esta banda y 26 a las entradas UHF restantes

REFERENCIA	EKSEL COMPACT ICT			
Código	071016			
	VHF/UHF	FM	DAB/ VHF/ UHF	SAT
Entradas	2	1	1	1
Rango de frecuencia	195 - 694 / 790 /862 MHz	88-108 MHz	195 - 694 / 790 /862 MHz	950-2150 MHz
Max. ganancia	>70dB autoreg.	35dB	>70dB autoreg.	40dB
Número de filtros	32'	-	32'	-
Canales por filtro	1	-	1	-
Ecuador	0.6	-	0.6	0..9
Control de atenuación	0...20dB+ AGC	0...20dB	0...20dB+ AGC	0...20dB
Max. nivel de entrada	110dBμV	-	110dBμV	-
Max. nivel de salida (DIN45004B)	118dBμV (UHF/VHF); > 119 dBμV SAT (35 dB)			
Max. nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB)	>131dBμV (terrestre)			
Figura de ruido	-	<6dB	-	<8dB
Aislamiento	>35dB@+/- 1MHz	>20dB@+/- 20MHz	>35dB@+/- 1MHz	>40dB(5-862MHz)
Max. preamplifier consumo de energía	...		-	300mA
Alimentación	100-254Vac / 50-60Hz Opción de alimentación remota 12Vdc a través del conector de salida			
Consumo de energía	<25W			
Rango de temperatura operacional	-10...45°C			
Pantalla	2 líneas, 16 caracteres			
Tipo de conector	F			
Salida RF	SAT+ TER/ TER/ TEST -30dB			

\* Número de filtros para entradas UHF. Si se selecciona la entrada DAB, se asignarán 6 filtros a esta banda y 26 a las entradas UHF