





NUEVA GAMA

Derivadores y Distribuidor CATV de interior 5-1000 MHz

- Chasis de zamak para alto blindaje a interferencias.
- Orificios para fijación mural.
- Previsión para puesta a tierra.




DFC-410



DFC-415



DFC-420



DFC-425



DIFC-201

Derivadores 4 salidas

MODELO	DFC-410	DFC-415	DFC-420	DFC-425	
REF.	2086	2087	2088	2089	
Número de Salidas	4				
Rango de frecuencias	MHz 5-1000				
Atenuación de derivación (± 1,5 dB)	dB 10	15	20	25	
Atenuación de paso	5-40 MHz	dB ≤ 3	≤ 1,5	≤ 0,8	≤ 0,7
	40-470 MHz	≤ 3,5	≤ 1,8	≤ 0,9	≤ 0,7
	470-1000 MHz	≤ 4	≤ 2	≤ 1	≤ 0,8
Desacoplo direccional	5-40 MHz	dB ≥ 28	≥ 30	≥ 40	≥ 45
	40-470 MHz	≥ 28	≥ 28	≥ 37	≥ 39
	470-1000 MHz	≥ 25	≥ 27	≥ 32	≥ 34
Desacoplo entre salidas	5-40 MHz	dB ≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 35
	40-470 MHz	≥ 28	≥ 30	≥ 32	≥ 33
	470-1000 MHz	≥ 27	≥ 28	≥ 30	≥ 30
Pérdidas de retorno	5-1000 MHz	dB ≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20

Distribuidor 2 salidas

MODELO	DIFC-201	
REF.	2081	
Número de Salidas	2	
Rango de frecuencias	MHz 5-1000	
Atenuación de distribución	5-40 MHz	dB ≤ 3,5
	40-470 MHz	≤ 3,5
	470-860 MHz	≤ 3,6
	860-1000 MHz	≤ 3,8
Desacoplo entre salidas	5-40 MHz	dB ≥ 30
	40-470 MHz	≥ 35
	470-860 MHz	≥ 35
	860-1000 MHz	≥ 32