



ALIMENTATORI CERTIFICATI  
ANTINCENDIO  
CERTIFIED FIRE POWER SUPPLIES



# UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CERTIFICATE EN 54-4

## EN 54-4 CERTIFIED FIRE POWER SUPPLIES

Unità di alimentazione in lamiera d'acciaio 12/10 zincata con sistema Aluzink, 27,6V 5A e 3A, regolazione lineare (toroidale) in grado di limitare in modo significativo la presenza di disturbi elettromagnetici, esclusivo amperometro a led integrato a 10 livelli, indicazione di sovraccarico, protezione CROWBAR che rende possibile la salvaguardia di tutte le apparecchiature collegate all'unità di alimentazione.

Dotato di 1 uscita dedicata alla ricarica della batteria e 3 uscite indipendenti. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni. Circuito di ricarica della batteria compensato in temperatura. Fusibili di protezione ingresso-uscite. In caso di cortocircuito o batteria scollegata l'alimentatore è in grado di erogare ugualmente la corrente.

27.6V power supplies. Linear regulator (toroidal) able to significantly limit electromagnetic interference, exclusive integrated 10-level LED ammeter, overloading notice, CROWBAR protection enabling the supervision of the devices connected to the power supply.

Equipped with 1 output for battery recharge and 3 independent outputs. Protection against reverse polarity, short circuit, overload and overvoltage. Temperature-compensated battery recharge circuit. Input/output protection fuses. In case of short circuit or battery disconnection, the device keeps on being able to supply the power.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### TECHNICAL INFORMATION



	TUL 375 EN	TUL 373 EN
Alimentazione di ingresso 230 Vac freq. 50 Hz Input power supply 230 Vac freq. 50 Hz	●	●
Alimentazione di uscita / Output power supply	27.6 Vdc	27.6 Vdc
Corrente MAX uscita / MAX Output current	5 A	3 A
Protezione ingresso - uscite Input-output protection	Fusibili Fuses	Fusibili Fuses
Protezione uscita batteria Battery output protection	Fusibile Fuse	Fusibile Fuse
Relè di guasto batteria Battery failure relay	1 scambio 1A 1 switch relay 1A	1 scambio 1A 1 switch relay 1A
Alloggiamento batteria Battery housing	2 x 12V 17Ah Pb	2 x 12V 17Ah Pb
Tamper antiapertura / Anti-opening tamper	Micro switch	Micro switch
Temperatura operativa : da -10 °C a +40 °C Working temperature: from -10 °C to +40 °C	●	●
Umidità relativa Relative humidity	da/from 5% a/to 93% ± 2%	da/from 5% a/to 93% ± 2%
Box / Box	TB3	TB3
Peso (gr) / Weight (gr)	9100	8200
<b>Certificato UNI EN 54-4:2007 n.0051-CPR-0267</b> <b>UNI EN 54-4:2007 n.0051-CPR-0267 Approval</b>	●	
<b>Certificato UNI EN 54-4:2007 n.0051-CPR-0266</b> <b>UNI EN 54-4:2007 n.0051-CPR-0266 Approval</b>		●
<b>Certificato secondo regolamento Europeo n° 305/2011/EU</b> (Construction Products Regulation - CPR) <b>Certified according to European regulation n° 305/2011/UE</b> (Construction Products Regulation - CPR)	●	●



Rilevatore di fumo  
Smoke detector




Barriere antincendio  
Fire beams



**MINI DOGE FL 24**

Sirena antincendio da interno EN 54-3  
EN 54-3 approved indoor fire alarm sounder



**DOGE F24**

Sirena antincendio da esterno EN 54-3  
EN 54-3 approved outdoor fire alarm sounder



Alimentatori certificati con prove di laboratorio effettuate con batterie YUASA.  
Lab tests for the certification of these power supplies were performed using YUASA batteries.



ALIMENTATORI CERTIFICATI ANTINCENDIO  
CERTIFIED FIRE POWER SUPPLIES



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy  
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388  
info@venitem.com - [www.venitem.com](http://www.venitem.com)