FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LN INV INFILL 600 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Conector mecánico y eléctrico para instalación en línea de luz entre luminarias, en 600 mm, 1200 mm o 1500 mm.



Beneficios del producto

- Conexión fácil y rápida de luminarias para instalaciones de líneas de luz
- Conector muy sólido para funcionamiento prolongado

Características del producto

- Conector mecánico y eléctrico (perfil, cableado interno y terminal de 5 x 2,5 mm^2, enchufe CA macho-hembra)
- Conector de aluminio con recubrimiento de polvo blanco.
- Disponible en color blanco y negro




© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	700 mm
Ancho	125 mm
Alto	43 mm
Peso del producto	1420,00 g



LN INV INFILL 600 WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material del cuerpo	Aluminio

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	LN INV accessories
PDF	Legal information	LN INV ACC
PDF	Declarations of conformity	LN INV

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854297045	Caja unitaria 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1670.00 g	13.67 dm^3
4099854297052	Embalaje de envío 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	4007.00 g	34.29 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.