



EKSELANS BY ITS

PAU'S CON CONECTOR F

PAU 4 / PAU 6 / PAU 8

Factor de apantallamiento clase A

Paso de corriente en todas las salidas

5-2300 MHz

REFERENCIA		PAU 4	PAU 6	PAU 8
Código		143001	143003	143002
Banda de paso	MHz	5-2400	5-2400	5-2400
Salidas	Nº	4	6	8
Pérdidas de paso	dB 860 MHz dB 2300 MHz	8,1 10	11 14,5	12 15,5
Desacoplo entre salidas	dB	>20	>20	>20
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10
Paso de corriente	mA	800	0,8	800

